



# PA720

## COMPUTADORA ANDROID

**LA PA720 ES UNA COMPUTADORA ANDROID ROBUSTA FABRICADA PARA DURAR. CONSTRUIDA EN LA MAS POPULAR Y CRECIENTE PLATAFORMA ANDROID, EL DISPOSITIVO ANDROID PA720 ES UNA HERRAMIENTA PODEROSA Y VERSATIL PARA DISTINTOS PROCESOS DE CAPTURA DE DATOS.**

### **Android Power**

La PA720 posee con un procesador de cuatro núcleos y SO Android 5.1. Cuenta además con un botón push to talk y doble cámara, principal y frontal, que permiten conectar a cada trabajador fuera de la empresa con su base de operaciones.

### **Robusta**

Trabaja en forma confiable en temperaturas extremas soportando además fuertes vibraciones y con sellado para protección contra el polvo y el agua. La pantalla Gorilla Glass 3 resiste múltiples caídas sobre concreto a un metro veinte de altura resistiendo incluso a rayaduras.

### **Amplio Display**

Con una pantalla de 4.7" es ideal para aplicaciones que requieren de mucha información, asegurando al usuario que podrá ver más datos en pantalla.

La pantalla es completamente iluminada y permite lecturas bajo la luz solar, lo cual facilita las aplicaciones en el exterior, mientras que el fino y resistente Gorilla Glass 3 brinda una gran sensibilidad al usuario para una fácil experiencia de uso.

### **Funciones:**

- Android 5.1+
- Pantalla de 4.7" Gorilla Glass 3
- Escáner integrado 1D or 2D
- Bluetooth 4.0/WiFi/GPS
- Dos Cámaras y Push-to-talk
- 4G LTE

### System

CPU	1.3 Ghz Quad Core Processor
Memoria	3 GB RAM 16 GB Flash
OS	Android 5.1+
Lenguajes	Inglés, Simpl. Chino, Chino tradicional, Japonés, Español, Alemán, Francés

### Pantalla

Gorilla Glass 3 with 5-point Capacitive Touch Panel 4.7" Color Pantalla LCD de resolución 720 x 1280

### Teclado

4 teclas

### Indicadores

3 LEDs, vibrador, sonido

### Symbologias

1D CCD	UPC-A/E, EAN-8/13, Codabar, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 93, Code 32, Interleaved & Std. 2 of 5, EAN 128, Code 11, Delta, MSI/Plessey, Code 128, Toshiba, RSS Expanded, RSS Limited, RSS14
2D Imager	PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR Code, Micro QR Code, Aztec, MaxiCode, Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal Dutch Postal (KIX)

### Comunicación

Cámara y Flash	8.0 MP Posterior, 5 MP Frente
Bluetooth	Bluetooth 4.1 BLE
USB	USB 2.0 con Pogo Pin
WWAN	WWAN Radio (ATT / VZW / NA) LTE (4G) Quad Band (Bands 2, 4, 5, 17) UMTS/HSPA+ (3G) Quad Band (Bands 1, 2, 5, 8) GSM/GPRS/EDGE Quad-Band (850/900/1800/1900MHz) Dual Band 1xRTT/EV-DO (Bands BC0, BC1) WWAN Radio (EU) LTE (4G) Tri-Band (Bands 3, 7, 20) UMTS/HSPA+ (3G) Quad Band (Bands 1, 2, 5, 8) GSM/GPRS/EDGE Quad Band (850/900/1800/1900MHz)
WLAN	IEEE 802.11 a/b/g/n
GPS	Si

### Fuente de Poder

Batería Principal	3.6V 3120mAh Bateria Lithium Polymer (Hot Swappable)
Batería de Respaldo	3.6V 4660mAh

### Audio

1W Altavoz 85 dB at 10cm, 3.5mm conector jack, receptor, micrófono

### Enclosure

Weight	287g
Dimensiones	170 x 30.4 x 81.2 mm

### Ambiente

Temperatura de operación	-20°C to 50°C
Temperatura de almacenamiento	-30°C to 60°C
Humedad	5% ~ 95% (Non-Condensing)
Resistencia a caídas	1.2 m
Sellado	IP65
Resistencia a vibraciones	MIL-STD-810F, 514.4 Process II

### Ambiente

eCompass, G-Sensor, Sensor de Luz y Proximidad

### Regulaciones

CE, NCC, FCC, BSMI, VCCI, CCC, RoHS compliance



Specifications subject to change without notice.

Copyright 2016 Unitech Electronics Co., Ltd.  
All rights reserved. Unitech is a registered trademark of Unitech Electronics Co., Ltd.

All product and company names are trademarks, service marks, or registered trademarks of their respective owners.

[www.latin.ute.com](http://www.latin.ute.com)

Unitech Latin America | [info@latin.ute.com](mailto:info@latin.ute.com) | Argentina + 54 (911) 3057 2682

Mexico +52 1 55 1813 1400